

Amplificatori

	KS-AX6700	KS-AX6500	KS-AX6300	KS-AX4700	KS-AX4500
Potenza massima di uscita	—	140 watt per canale	100 watt per canale	—	100 watt per canale
4 CAN.	—	280 watt mono + 140 watt x 2	200 watt mono + 100 watt x 2	—	260 watt mono + 100 watt x 2
3 CAN.	300 watt per canale	200 watt per canale		—	260 watt per canale
2 CAN.	600 watt mono	—		560 watt mono	—
1 CAN.	150 watt per canale	70 watt per canale	50 watt per canale	100 watt per canale	50 watt per canale
Potenza di uscita continua (RMS) (4 Ω da 20 a 20.000 Hz a non oltre lo 0,08% di distorsione armonica totale)	10 Hz - 60 kHz		10 Hz - 50 kHz		
Risposta in frequenza	2 Ω (2 - 8 Ω accettabile)				
Impedenza di carico	100 dB (IHF ponderazione A)				
Rapporto segnale-rumore	1 V/20 k (Variabile 0,15 - 3 V)			1 V/20 k (Variabile 0,3 - 5 V)	
Ingresso di linea: Livello/Impedenza	> 0,04%			> 0,08%	
Distorsione (a 1 kHz)	350,6 x 65,5 x 226 mm			370 x 73 x 232 mm	
Dimensioni (L x A x P)					

Assorbimento Tensione di esercizio: CC 14,4 V (11 V - 16 V accettabile). Sistema di messa a terra: Terra negativa